
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4

Instalacje niskiego napięcia

45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI:

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul.

ADRES INWESTYCJI:

Niepodległości 13 w Kraśniku
ul. Niepodległości 13 23-204 Kraśnik

NAZWA INWESTORA:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"

ADRES INWESTORA:

ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik

BRANŻE:

Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Krzysztof Jargilo

DATA OPRACOWANIA:

04.04.2022 r.

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45311000-0	Demontaż			
1	d.1	KNNR 9 0201-05	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,5 m ² - demontaż tablicy głównej, tablic piętrowych	szt		
			$(3 + 5 * 6) / 3$	szt	11,000	
					RAZEM	11,000
2	d.1	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
			$7 * 6 / 3$	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
3	d.1	KNR 4-03 1114-01	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm ² z rur instalacyjnych -	m		
			$(37 * 3 + 22 * 3) / 3$	m	59,000	
					RAZEM	59,000
4	d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
			$(7 * 6 + 9) / 3$	szt.	17,000	
					RAZEM	17,000
5	d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
			$(7 * 6) / 3$	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
2		45311000-0	Rozdzielnica Główna, Piętrowe ADM, włącz			
6	d.2	KNNR 5 1207-10	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w betonie	m		
			$5 * 3 / 3$	m	5,000	
					RAZEM	5,000
7	d.2	KNNR 5 0103-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie, rury kielichowe mocowane na ströple piwnic, (TA1,TA3+TA5+TWco)	m		
			$(3 * 21 + 15) / 3$	m	26,000	
					RAZEM	26,000
8	d.2	KNNR 5 0101-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
			poz.6 <5 m>	m	5,000	
					RAZEM	5,000
9	d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur, przewód YDY 3x2,5mm ² zasilanie TA1, TA3, TA5, T Wco	m		
			poz.6 <5 m> + poz.7 <26 m> + 15 / 3	m	36,000	
					RAZEM	36,000
10	d.2	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm ² wciągane do rur, przewody LY 16mm ² 750V, WLZ kl. I - VI - rury RL 47 istniejące. Krotność = 1,1	m		
			$(37 * 3 + 22 * 3) * 5 / 3$	m	295,000	
					RAZEM	295,000
11	d.2	KNNR 5 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie. TG +A klatka II	szt.	5	
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
12	d.2	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie. Tablice piętrowe z wyposażeniem kl II i VI	szt.	5	
			$5 * 2 / 3$	szt.	3,333	
					RAZEM	3,333
13	d.2	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie. Tablice piętrowe z wyposażeniem kl I, III, IV, V	szt.	1	
			$5 * 4 / 3$	szt.	6,667	
					RAZEM	6,667
14	d.2	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie. TA 1,3,5	szt.		
			$3 / 3$	szt.	1,000	

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.2	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie. Tablica TWc.o.	szt.	RAZEM	1,000
			1	szt.	1,000	
16	d.2	KNR 4-03 0901-06	Podłączenie przewodów pojedynczych do 120 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby przewód LY 35	podł. cz.	RAZEM	1,000
			5 * 3 * 3 / 3	podł. cz.	15,000	
17	d.2	KNR 4-03 0901-04	Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł. cz.	RAZEM	15,000
			(5 * 5 * 6 + 5 * 2 * 3 * 2) / 3	podł. cz.	70,000	
18	d.2	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	RAZEM	70,000
			poz.6 <5 m>	m	5,000	
3			Linie zasilające lokale mieszkalne		RAZEM	5,000
19	d.3	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
			$((5 + 3,5 + 3,5) * 10 + (5 + 3,5) * 20) / 3$	m	96,667	
20	d.3	KNR 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm	otw.	RAZEM	96,667
			(15 * 2 + 10 * 4) / 3	otw.	23,333	
21	d.3	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewód bezhalogenowy 5x4mm ²	m	RAZEM	23,333
			poz.19 <96,667 m>	m	96,667	
22	d.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	RAZEM	96,667
			poz.19 <96,667 m>	m	96,667	
23	d.3	KNNR-W 9 0205-01	Wymiana liczników energii elektrycznej jednofazowych - demontaż i ponowny montaż	szt.	RAZEM	96,667
			70 / 3	szt.	23,333	
24	d.3	KNR 4-03 0901-02	Podłączenie przewodów pojedynczych do 4 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł. cz.	RAZEM	23,333
			70 * 3 * 2 / 3	podł. cz.	140,000	
4			Instalacja oświetlenia, dzwinkowa - układanie przewodów		RAZEM	140,000
25	d.4	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie - oświetlenie klatki	m		
			27 * 6 / 3	m	54,000	
26	d.4	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie -- instalacja dzwinkowa	m	RAZEM	54,000
			4 * 70 / 3	m	93,333	
27	d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewody bezhalogenowe 3 x1,5 mm ² - oświetlenie klatki	m	RAZEM	93,333
			poz.25 <54 m>	m	54,000	
28	d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewody bezhalogenowe 2x1,5mm ² - dzwinki	m	RAZEM	54,000
			poz.26 <93,333 m>	m	93,333	

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	93,333
29 d.4		KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
			poz.25 <54 m> + poz.26 <93,333 m>	m	147,333	
					RAZEM	147,333
30 d.4		KNNR 5 0301- 12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.	25	
			70 / 3	szt.	23,333	
					RAZEM	23,333
31 d.4		KNNR 5 0302- 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	25	
			70 / 3	szt.	23,333	
					RAZEM	23,333
32 d.4		KNNR 5 0306- 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej-przycisk dzwonkowy	szt.	25	
			70 / 3	szt.	23,333	
					RAZEM	23,333
33 d.4		KNNR 5 0407- 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach-analogia montaż dzwonka 230V	szt.	1	
			70 / 3	szt.	23,333	
					RAZEM	23,333
5			Oprawy oświetleniowe na kłatkach schodowych			
34 d.5		KNNR 5 1201- 01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
			8 * 2 * 6	szt.	96,000	
					RAZEM	96,000
35 d.5		KNNR 5 0502- 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera sufitowa LED 18W z czujnikiem ruchu, IP40	kpl.	12	
			7 * 6	kpl.	42,000	
					RAZEM	42,000
36 d.5		KNNR 5 0502- 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera sufitowa LED 15W z czujnikiem ruchu, IP65	kpl.	4	
			1 * 6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
37 d.5		KNNR 5 0302- 04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.	12	
			6 * 6	szt.	36,000	
					RAZEM	36,000
6			Instalacje słaboprądowe			
38 d.6		KNNR 5 1207- 03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
			3 * 2 * 5 * 6 / 3	m	60,000	
					RAZEM	60,000
39 d.6		KNR 4-03 1115-01	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z rur instalacyjnych - demontaż korytek	m		
			3 * 1,5 * 5 * 6 / 3	m	45,000	
					RAZEM	45,000
40 d.6		KNNR 5 0205- 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, istniejące instalacje słaboprądowe	m		
			poz.38 <60 m>	m	60,000	
					RAZEM	60,000
41 d.6		KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
			poz.38 <60 m>	m	60,000	
					RAZEM	60,000
7			Badania i pomiary			
42 d.7		KNNR 5 1301- 02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
			(6 + 3 + 1) / 3	pomi ar	3,333	
					RAZEM	3,333
43 d.7		KNNR 5 1301- 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(70 + 27) / 3$	pomi ar	32,333	
					RAZEM	32,333
44 d.7		KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
			$(6 + 27) / 3$	prób.	11,000	
					RAZEM	11,000
45 d.7		KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
			1	pomi ar.	1,000	
					RAZEM	1,000
46 d.7		KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
			2	pomi ar.	2,000	
					RAZEM	2,000
8			Dokumentacja powykonawcza			
47 d.8		kal. własna	Zgłoszenie robót do odbioru, plombowania (PGE) dokumentacja powykonawcza, opisy rozdzielnic	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

